

# CH1012 / CH2012

手提式電瓶自動充電機 12 VDC 4 Amp

## 特色

- 適用於鉛酸電池或鉛鈣電池
- 浮動充電方式
- 具電壓回饋檢知功能與定電壓保護
- 具電流連續無段調整功能與限電流保護
- 具短路及反極性保護
- 可永久與電瓶連結而不損及電瓶壽命



## 電氣規格

AC 輸入電壓	CH1012 單相 110 VAC $\pm 10\%$ CH2012 單相 220 VAC $\pm 10\%$	保護功能	定電壓、限電流、短路與反極性保護 電源過電流時以熔絲遮斷
頻率	50/60 Hz	儲存溫度	-20~40 °C
浮充輸出電壓	出廠設定電壓為 13.8 VDC	相對濕度	90% 以下
額定輸出電流	最大 4 ADC	尺寸	254.0 (L) x 157.0 (W) x 185.0 (H) mm
輸入電源熔絲規格	2 Amp / 250 VAC	重量	5.4 Kg $\pm 2\%$
消耗功率	最大 92 watt		



# CH1024 / CH2024

手提式電瓶自動充電機 24 VDC 4 Amp

## 特色

- 適用於鉛酸電池或鉛鈣電池
- 浮動充電方式
- 具電壓回饋檢知功能與定電壓保護
- 具電流連續無段調整功能與限電流保護
- 具短路及反極性保護
- 可永久與電瓶連結而不損及電瓶壽命

## 電氣規格

AC 輸入電壓	CH1024 單相 110 VAC $\pm 10\%$ CH2024 單相 220 VAC $\pm 10\%$	保護功能	定電壓、限電流、短路與反極性保護 電源過電流時以熔絲遮斷
頻率	50/60 Hz	儲存溫度	-20~40 °C
浮充輸出電壓	出廠設定電壓為 27.6 VDC	相對濕度	90% 以下
額定輸出電流	最大 4 ADC	尺寸	254.0 (L) x 157.0 (W) x 185.0 (H) mm
輸入電源熔絲規格	2 Amp / 250 VAC	重量	5.8 Kg $\pm 2\%$
消耗功率	最大 140 watt		



固也泰電子工業有限公司  
KUTAI ELECTRONICS INDUSTRY CO., LTD.



電話: 07-8121771 傳真: 07-8121775 海外來電請撥: +886-7-8121771  
總公司: 台灣高雄市前鎮區千富街 201 巷 3 號 (郵遞區號 806-64)  
詳細規格與使用說明請至 <http://www.kutai.com.tw> 下載