AVR發電機自動穩壓器選擇表

AVR型號		磁場輸出 DC			偵測迴路 AC				電源輸入		調整率 %	併聯補償 CT	過激磁保護 O/V	頻率補償 U/F	備註
		電壓 VDC	電流 Amps	最大電壓 VDC	單相	三相	電壓 VAC	頻率 Hz	電壓 VAC	頻率 Hz					
無刷式	**EA05A**	63	5	90	○	--	220 / 380 / 440	50 / 60	100~300	50 / 60	< ±0.5%	--	--	○	泛用型5Amp AVR
	EA05AF	170	5	170	○	--	220	50 / 60	160~260	50 / 60	<±1%	--	--	○	泛用型5Amp全波AVR
	EA15A3H	90	15	90	--	○	220 / 380 / 440	50 / 60	110~300	50 / 60	<±1%	--	--	○	泛用型15Amp三相電壓偵測AVR
	EA16	63	16	90	○	--	170~510	50 / 60	60~300	50 / 60	<±0.5%	N:5 / N:1	○	○	泛用型16Amp AVR，適用於220/380/440/480VAC無刷式發電機，適用於併聯機組
	EA16-400Hz	63	16	90	○	--	170~510	400	60~300	400	<±0.5%	N:5 / N:1	○	○	泛用型16Amp AVR，適用於220/380/440/480VAC無刷式發電機，偵測電壓400Hz，適用併聯機組
	EA321	120	3.7	120	--	○	190~264	50 / 60	170~220	50 / 60	<±0.5%	N:0.33	○	○	相容於Newage* Stamford MX321
	EA341	120	2.7	120	○	--	190~264	50 / 60	170~220	50 / 60	<±1%	N:0.33	○	○	相容於Newage* Stamford MX341
	EA440	90	4	90	○	--	190~264	50 / 60	170~265	50 / 60	<±1%	N:0.33	--	○	相容於Newage* Stamford SX440
	EA460	90	4	90	○	--	120/240	50 / 60	120~240	50 / 60	<±1%	--	--	○	相容於Newage* Stamford SX460
	EA440-T	90	4	90	○	--	90~520	50 / 60	100~264	50 / 60	<±1%	--	--	○	相容於Newage* Stamford SX440
	EA350	37 / 74	4	37 / 74	○	--	120 / 240	50 / 60	90~264	50 / 60	<±1%	--	--	○	相容於Marathon* SE350 & Basler* AVC 63-4D
	EA06	63	6	90	○	--	220~480	50 / 60	50~280	50 / 60	<±1%	--	○	○	相容於Mecc Alte* UVR6
	EA07	63	6	90	○	--	80~350	50 / 60	50~270	50 / 60	<±1%	--	○	○	相容於Mecc Alte* SR7-1 & SR7-2
	EA04A	32 / 63	4	32 / 63	○	--	120 / 240	50 / 60	90~264	50 / 60	<±1%	--	○	--	相容於Basler* VR63-4 & VR63-4A
	EA04C	63	4	90	○	--	300~550	50 / 60	90~240	50 / 60	<±1%	--	○	--	相容於Basler* VR63-4 & VR63-4A
	EA63-2.5	32 / 63	2.5	32 / 63	○	--	120 / 240	50 / 60	90~260	50 / 60	<±1%	--	--	○	相容於Basler* AVC63-2.5
	EA63-4	63 / 100	4	63 / 100	○	--	120 / 240	50 / 60	90~139	50 / 60	<±1%	--	○	○	相容於Basler* AVC63-4A
	EA42-7	42	7	42	○	--	220	50 / 60	220~260	50 / 60	<±1%	N:1	○	○	相容於Basler* AEC42-7
	EA63-2.5S	50	2.5	63	○	--	200 / 400	50 / 60	120~260	45 / 65	<±1%	--	--	○	泛用型2.5Amp AVR，可選擇220VAC及400VAC偵測電壓範圍
	EA08A	150	8	150	○	--	95~540	50 / 60	95~250	50 / 60	<±1%	N:5 / N:1	--	○	相容於Leroy Somer* R448, R449, R438, Caterpillar* VR3, Marathon* DVR2000, SA465-2
	EA448	160	10	160	--	○	95~520	50 / 60	40~150	50 / 60	<±0.5%	--	--	--	相容於Leroy Somer* R448, R449, R438, Leroy Somer* AEM110RE016, Olympian* FG Wilson 922 124
	EA230	100	8	100	○	--	90~140	50 / 60	120	45 / 65	<±1%	--	--	○	相容於Leroy Somer* R230, R250, R230B, Leroy Somer* AEM110RE014, Olympian* FG Wilson 922 197
碳刷式	**EA03A**	85	3	85	○	--	(110V) 18	50 / 60	60~90	50 / 60	<±2%	--	--	--	相容於Denyo*及多種汽油發電機
	EA5K3	100	3	135	○	--	16~25	50 / 60	60~100	50 / 60	<±1%	--	--	--	相容於本田*、澤藤*、川崎*、久保田*、鈴木*、山葉*等發電機AVR
	EA45A220H	90	45	90	○	--	220	50 / 60	170~265	50 / 60	<±1%	--	--	--	半波整流輸出，適用於炭刷式發電機
	EA45A220F	180	45	180	○	--	220	50 / 60	170~265	50 / 60	<±1%	--	--	--	全波整流輸出，適用於炭刷式發電機
	EA75A220H	90	75	90	○	--	220	50 / 60	170~265	50 / 60	<±1%	--	--	--	半波整流輸出，適用於炭刷式發電機
	EA75A220F	180	75	180	○	--	220	50 / 60	170~265	50 / 60	<±1%	--	--	--	全波整流輸出，適用於炭刷式發電機
光耦合式	**EA-KOH**	--	20	--	○	--	220	50 / 60	10~26VDC	50 / 60	<±1%	--	--	--	相容於Kohler* 光耦合式AVR
其他	**EW05**	45	5	45	○	--	90~130	50 / 60	90~130	50 / 60	--	○	--	--	適用於多種廠牌190/200/210型電焊發電機
	EB500	--	--	--	--	--	120 / 240	--	10~30VDC	--	--	--	--	--	協助發電機初期電壓建立
	EV-01	--	--	--	○	--	--	--	10~28VDC	--	--	--	--	--	全電子式單相電壓監視器
	EP200	--	--	--	--	--	--	--	--	50 / 60	--	N:5 / N:1		--	附加於AVR的無效功因補償模組(併聯模組)
	ED35	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	電焊機發電機組提速器，相容於日本Denyo* 280SS發電機，可替代ND-30及ND-35

*本表中所列產品並非Basler、Newage、Kohler、Leroy Somer、Marathon、Mecc Alte、Denyo、Caterpillar、Olympian原廠產品，但能與其相容。

固也泰電子工業有限公司 KUTAI ELECTRONICS INDUSTRY CO., LTD. ISO 9001

電話: 07-8121771　傳真: 07-8121775　海外來電請撥: +886-7-8121771
公司地址: 台灣高雄市前鎮區千富街201巷3號 (郵遞區號806-64)
詳細規格與使用說明下載請至http://www.kutai.com.tw