

CH1212 / CH2212

手提式電瓶自動充電機 12 VDC 15 Amp

特色

- 適用於鉛酸電池或鉛鈣電池
- 浮動充電方式
- 具電壓回饋檢知功能與定電壓保護
- 具電流連續無段調整功能與限電流保護
- 具短路及反極性保護
- 可永久與電瓶連結而不損及電瓶壽命



電氣規格

AC 輸入電壓	CH1212 單相 110 VAC $\pm 10\%$
	CH2212 單相 220 VAC $\pm 10\%$
	頻率 50/60 Hz
浮充輸出電壓	出廠設定電壓為 13.8 VDC
額定輸出電流	最大 15 ADC
輸入電源熔絲規格	10 Amp / 250 VAC
消耗功率	最大 345 watt

保護功能	定電壓、限電流、短路與反極性保護 電源過電流時以熔絲遮斷
儲存溫度	-20~40 °C
相對濕度	90% 以下
尺寸	293.0 (L) x 157.0 (W) x 185.0 (H) mm
重量	9.2 Kg $\pm 2\%$



CH1224 / CH2224

手提式電瓶自動充電機 24 VDC 15 Amp

特色

- 適用於鉛酸電池或鉛鈣電池
- 浮動充電方式
- 具電壓回饋檢知功能與定電壓保護
- 具電流連續無段調整功能與限電流保護
- 具短路及反極性保護
- 可永久與電瓶連結而不損及電瓶壽命

電氣規格

AC 輸入電壓	CH1224 單相 110 VAC $\pm 10\%$
	CH2224 單相 220 VAC $\pm 10\%$
	頻率 50/60 Hz
浮充輸出電壓	出廠設定電壓為 27.6 VDC
額定輸出電流	最大 15 ADC
輸入電源熔絲規格	10 Amp / 250 VAC
消耗功率	最大 525 watt

保護功能	定電壓、限電流、短路與反極性保護 電源過電流時以熔絲遮斷
儲存溫度	-20~40 °C
相對濕度	90% 以下
尺寸	293.0 (L) x 157.0 (W) x 185.0 (H) mm
重量	10.2 Kg $\pm 2\%$



固也泰電子工業有限公司
KUTAI ELECTRONICS INDUSTRY CO., LTD.



電話: 07-8121771 傳真: 07-8121775 海外來電請撥: +886-7-8121771
總公司: 台灣高雄市前鎮區千富街 201 巷 3 號 (郵遞區號 806-64)
詳細規格與使用說明請至 <http://www.kutai.com.tw> 下載