

CH1112 / CH2112 (12 Vdc 10 Amp)

CH1124 / CH2124 (24 Vdc 10 Amp)

手提式電瓶自動充電機

特色

- 適用於鉛酸電池或鉛鈣電池
- 浮動充電方式
- 具電壓回饋檢知功能與定電壓保護
- 具電流連續無段調整功能與限電流保護
- 具短路及反極性保護
- 可永久與電瓶連結而不損及電瓶壽命



電氣規格

	CH1112 / CH2112	CH1124 / CH2124
AC 輸入	電壓 CH1112 110 Vac +/-10% 單相	電壓 CH1124 110 Vac +/-10% 單相
	CH2112 220 Vac +/-10% 單相	CH2124 220 Vac +/-10% 單相
	頻率 50 / 60 Hz	頻率 50 / 60 Hz
浮充輸出電壓	出廠設定電壓 13.8 Vdc	出廠設定電壓 27.6 Vdc
額定輸出電流	最大 10 Adc	最大 10 Adc
輸入電源熔絲規格	5 Amp @ 250 Vac	5 Amp @ 250 Vac
消耗功率	最大 230 watts	最大 340 watts
保護功能	定電壓、限電流、短路與反極性保護、電源過電流時以熔絲遮斷	定電壓、限電流、短路與反極性保護、電源過電流時以熔絲遮斷
儲存溫度	-20 至 +40 °C	-20 至 +40 °C
相對濕度	90%以下	90%以下
尺寸	254.0 (L) x 157.0 (W) x 185.0 (H) mm	254.0 (L) x 157.0 (W) x 185.0 (H) mm
重量	6.8 kg +/-2%	7.2 kg +/-2%

圖示與尺寸

